

注意事項

- 雲朵壺、V型濾杯為玻璃製品請小心清洗
- 本機為精密製冷機器
嚴禁使用飲用水以外之任何液體或固體
- 製作冰滴時請勿加入攝氏35度以上的水
以免影響機器的效能與使用壽命
- 請將出水速度調至為1~2秒一滴的速度
已維持最佳冰滴溫度出水速度
與環境會影響出水水溫屬正常
- 出水速度會隨著水位高低會有些許變化
屬自然物理現象
- 適用電壓為 5V- 2A 以上之規格
- 拔掉插頭請不要強拉電源線
- 機器異常時請聯絡經銷商或原廠進行維修保
嚴禁自行拆修或交非原廠授權之維修人員維修
- 請詳閱保固卡以免影響自身權益

兒童安全

- 機器在無人監護的情況下請勿讓兒童自行操作
- 玻璃製品請勿讓兒童自行拿取
- 請丟棄所有塑膠包材，以防兒童或寵物
不慎因塑膠包才發生窒息的情況

清潔與保養

- 冰滴咖啡機使用後請立即清潔
避免咖啡垢形成
- 玻璃清洗後請晾乾後再行收納
- 讓主機內部水分自然乾燥後再行收納

冰滴咖啡Q&A - 知識篇

Q:冰滴咖啡的萃取原理是什麼？

A:使用冰水利用毛細現象

再室溫下進行咖啡的萃取方式

在攝氏20度以下冷熱交替放大毛細現象的作用。

Q:冰滴咖啡和冰咖啡有什麼不一樣？

A:冰滴咖啡是指長時間冷萃取的方式使
咖啡粉裡的親水性物質完全萃取並減少油脂
咖啡因及疏水性物質的萃取量而得到冰滴咖啡

冰咖啡是指熱萃取後再降溫的咖啡
其風味與口感完全不同。

Q:冰滴咖啡的咖啡因真的比較少嗎？

A:確實比較少。試驗數據顯示使用美式咖啡機
熱萃取咖啡因的釋出量約0.65~0.95之間
使用USB電子式班德拉冰滴機
冷萃取咖啡因的釋出量約0.3~0.4之間。

Q:冰滴機可以拆洗嗎？

A:主機嚴禁自行拆機，清洗保養請參照說明書。

Q:冰滴機使用電源是所有USB插孔都可以用嗎？

A:本機5V-2A電源線
USB端採用通用的電源插頭所以皆可使用。



D1-B
冰滴咖啡機



436台中市清水區民有路178號

TEL : 04-26283170

FAX : 04-26283190

E-mail : Banderra@banderra.tw



班德拉科技
BANDERRA

LED燈號訊息

慢閃燈
溫度掃描、急速降溫中

恆亮燈
最佳冰萃控溫模式

無亮燈
未接電源

主要零件:

主機	×1	上蓋	×1
V型玻璃濾杯	×1	支架	×1
濾杯用套環	×1	USB電源線	×1
玻璃雲朵壺	×1	說明書	×1
盛水盤	×1	保固卡	×1

規格

主要材質
耐熱塑膠PP、ABS、高硼矽玻璃、TPV

TPR、PMMP

☆ROHS無鉛銅閥體☆

整機組裝最大尺寸

D11cm (4.3in) × W14cm (5.5in) × H23cm (9in)

- 盛水容量：150ml
- 濾杯容量：40g (咖啡粉)
- 整機重量：7.980g (2.16 lbs)
- 電源需求：電壓5V
電流2A (請使用足瓦標準電源)
- 使用環境：室溫 5°C ~ 30°C

小叮嚀

- 日常清潔請參照除垢作業4~7步驟進行即可
- 各地區飲用水質不同可能會造成水垢的堆積
為了確保機器的正常使用及延長壽命
請於1~3個月定期進行水垢清潔
- 進行除水垢作業請勿接上電源



操作步驟

1. 檢查水量調整鈕需在關閉位置(順時針到)
2. 將濾紙放置V型濾杯內 (建議使用V60型號濾紙)
3. 研磨好的咖啡粉置入濾紙中拍平後充分濕潤
(建議咖啡粉顆粒大小類似白砂糖大小)
4. 注入70 cc~150 cc的常溫飲用水並蓋上上蓋
*可依個人喜好咖啡濃淡調整
5. 將電源線插入主機後方的電源接孔
另一端請接上符合安規之5V -2A以上的電源裝置
6. 當燈號恆亮後調整旋鈕 (逆時針旋轉)
控制出水為最佳萃取流速 1 ~ 2 秒一滴
7. 檢視出水的水滴位子是否在咖啡粉中央位子
8. 等儲水槽內的水滴完即完成一杯量的冰滴咖啡
9. 移除電源
10. 打開上蓋讓機器內部水分自然乾燥後再進行收納

水垢清潔作業

1. 準備稀釋的檸檬酸水(熱水瓶除垢劑)150cc
和300cc乾淨的飲用水
2. 將咖啡杯擺放於主機下方的盛水盤中央位子上
3. 檢查水量調整鈕需在開啟的位置
4. 注入準備稀釋的檸檬酸水(乾淨水的飲用水)
150cc至儲水槽
5. 等儲水槽內水滴完除垢完成
6. 再用乾淨的飲用水依照 4~5步驟洗2次
7. 讓機器內部水分自然乾燥後再行收納

